

Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей АРМ Исполнение IM1001

ЭД	Габаритные размеры, не более					Установочные размеры										Справочные размеры						
	b31	d30	L30	L33	h30	b1	b10	d1 d2	d10	L1 L2	L10	L31	h	h1	h5	b11	d34	L11	L12	L34	h10	h34
АРМ42 АРМ43	170	270	475	556	240	10	210	32	15	80	150	100	125	8	35	260	G1-A	200	52	270	22	45
АРМ52 АРМ53	205	360	600	714	317	12	285	40	19	110	200	117	170	8	43	340	G1-A	260	62	340	30	90
АРМ63 АРМ64	270	450	630	766	395	14	350	50	19	110	270	138	200	9	53,5	425	G11/4-A	375	105	365	35	105
АРМ73 АРМ74	290	510	760	922	470	18	400	60	24	140	340	151	250	11	64	485	G11/4-A	465	125	435	40	155

* Размер L39 со знаком «+» - вал утопающий; со знаком «-» - вал выступающий