

Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей АРМ исполнение IM3001

Тип двигателя	Габаритные размеры, не более			Установочные размеры										Справочные размеры					
	b31	d30	L30	b1	d1	d20	d22	d24	d25	L1	L20	h1	h5	n	d34	L21	L34	L39*	h35
АРМ42, АРМ43	160	270	475	10	32	185	15	220	150	80	4	8	35	4	G1-A	12	270	-13	80
АРМ52, АРМ53	190	360	600	12	40	255	19	305	215	110	4	8	43	4	G1-A	14	340	-12	130
АРМ63, АРМ64	235	450	630	14	50	350	19	400	300	110	5	9	53,5	8	G11/4-A	18	365	+13	240
АРМ73, АРМ74	255	510	760	18	60	400	19	450	350	140	5	11	64	8	G11/4-A	20	435	+16	250

* Размер L39 со знаком «+» - вал утопающий; со знаком «-» - вал выступающий